

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 90 000 0



Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.63042/24

ООО «ДИСТКОНТРОЛ»

Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB

Паспорт



г. Домодедово

1. Основные сведения об изделии

1.1 Управляемый USB over IP концентратор DistKontrolUSB

предназначен для подключения USB устройств к компьютерной сети и позволяет всем пользователям сети удаленно подключать USB устройства к своему компьютеру, ноутбуку, пользоваться ими, и удаленно управлять физическим подключением этих USB устройств.

Управляемый USB over IP концентратор обеспечивает двухступенчатую защиту USB устройств при совместном использовании USB по сети:

1. Удаленное физическое включение и выключение USB устройств (для моделей 8, 16, 32, 48, 64 портов);
2. Авторизацию для подключения USB устройств и USB портов по логину, паролю и IP адресу.

В журнале управляемого USB over IP концентратора хранится информация о подключениях и отключениях как USB входов (портов) DistKontrolUSB, так и любого из USB устройств, а также попытках не правильного ввода пароля и прочая дополнительная информация.

ВНИМАНИЕ! Устройство работает с большинством наиболее распространенных USB устройств, но не гарантируется работа с абсолютно любым USB устройством.

1.2. Модельный ряд управляемых USB over IP концентраторов

№ п/п	Модель
1	Управляемый USB over IP концентратор с 4 портами USB (DistKontrolUSB-4)
2	Управляемый USB over IP концентратор с 8 портами USB 3.2* Gen1 (DistKontrolUSB-8)
3	Управляемый USB over IP концентратор с 16 портами USB (DistKontrolUSB-16)
4	Управляемый USB over IP концентратор с 32 портами USB (DistKontrolUSB-32)
5	Управляемый USB over IP концентратор с 48 портами USB (DistKontrolUSB-48)
6	Управляемый USB over IP концентратор с 64 портами USB (DistKontrolUSB-64)

* USB DevDays 2019 – Branding Session

1.3. Технические характеристики управляемых USB over IP концентраторов.

Модель	DistKontrol USB-4	DistKontrol USB-8	DistKontrol USB-16	DistKontrol USB-32	DistKontrol USB-48	DistKontrol USB-64
Сетевые интерфейсы	Ethernet (RJ-45), 802.11n Wireless					
Порт Ethernet	10/100/1000 Mb (опционально: 2 x 10/100/1000 Mb)					
Количество не управляемых USB портов (входов)	4	-	-	-	-	-
Количество управляемых USB портов (выходов)	-	8	16	32	48	64
IP адреса	2 static / DHCP (IPv4/ IPv6)					
Индикация LEDs	Питание, LAN порт статус	Питание, LAN, питание USB-порта	Питание, LAN порт статус, наличие питания порта USB-устройства			
Питание	Встроенный блок питания 220В 50 Гц, 15 Вт	220В, 50Гц, 150 Вт	220В, 50Гц, 75 Вт	220В, 50Гц, 100 Вт	220В, 50Гц, 150Вт	220В, 50Гц, 300 Вт
		(опционально: второй блок питания в режиме резервирования питания или блока питания)				
Программное управление режимами резервирования питания. (Опционально при наличии второго блока питания)	-	- Резервирование питания. (Всегда работает 2 блока питания, при пропадании питания на входе одного БП или при выходе из строя БП, устройство продолжает работать без перезагрузки). - Резервирование Блока питания. (Всегда работает 1 БП. При пропадании питания на входе работающего БП или при его выходе из строя, включается 2-ой БП. При переключении устройство будет перезагружено).				
Поддержка USB	USB 3.0 2.0, 1.1, 1.0	USB 3.2 Gen1(SS, HS, FS, LS)	USB 2.0, 1.1, 1.0			
Защита USB портов	-	Ограничение USB портов по току, выключение USB порта при перегреве, схема плавного запуска USB портов				
Номинальный ток нагрузки на порт USB	-	1 A (опция: 2 A)	0,5 A			
Предельный ток нагрузки на порт USB	-	2,1 A	0,9 A			
Температура окружающей среды	0°C до +50°C					
Относительная влажность воздуха	не более 80% (при температуре +35°C и ниже)					
Поддержка операционных систем	Windows® Server 2016/2019/2022, Windows® 10, 11 Linux (ядро не ниже 4.9+) OSX (10.9.5-10.13 , 12 Monterrey)					
Размеры в Unit	-	1*	1	2	3	3
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина)	44 / 150 / 126	* 45 / 440 / 285	44 / 440 / 285	88 / 440 / 205	132 / 440 / 205	132 / 440 / 205

Модель	DistKontrol USB-4	DistKontrol USB-8	DistKontrol USB-16	DistKontrol USB-32	DistKontrol USB-48	DistKontrol USB-64
Крепление в 19" стойку	нет	есть				
Безопасность	https, ssl					
Шифрование трафика USB	нет	есть				
Встроенный брандмауэр	есть					
Групповые политики доступа	нет	есть (до 8 групп доступа)	есть (до 16 групп доступа)			
Управление видимостью USB устройств для пользователей	нет	есть (до 8 групп доступа)	есть (до 16 групп доступа)			
Модуль защиты подключаемых USB устройств	нет	(опционально: есть)				
Модуль защиты подключаемых USB устройств с замком	нет	(опционально: есть)				
Резервирование питания	нет	(опционально: есть)				
Отказоустойчивость Ethernet портов	(опционально: есть)					
Дополнительные особенности	нет	Сенсорный дисплей**	нет			

** Защищён пин-кодом, позволяет управлять питанием USB-портов без использования сети

2. Меры безопасности.

При эксплуатации прибора следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Класс безопасности - I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Конструкция прибора обеспечивает степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.

Источниками опасности прибора являются цепи сетевого напряжения ~220В, контакты ~220В разъёма подключения кабеля питания и встроенный преобразователь напряжения.

Прибор устанавливается горизонтально на столах или других конструкциях, в стойку 19", в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц.

Установку (снятие), монтаж, ремонт производить при отключенном сетевом напряжении ~220В от прибора.

ООО «ДИСТКОНТРОЛ» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

3. Условия эксплуатации.

Климатические условия:

- температура окружающей среды от 0°C до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% (при температуре

+35°C и ниже).


По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды прибор относится к группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.

Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).


4. Габаритные размеры.

DistKontrolUSB-16


DistKontrolUSB-8




DistKontrolUSB-32




DistKontrolUSB-48



DistKontrolUSB-64



DistKontrolUSB-4



5. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание прибора осуществляется Потребителем. Персонал, обслуживающий данные изделия, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

Техническое обслуживание заключается в периодическом (не реже одного раза в год) внешнем осмотре прибора, с удалением пыли мягкой тканью.

6. Комплект поставки.

Обозначение	Наименование	Кол-во
DistKontrolUSB	Прибор	1
	Паспорт	1
	Шнур питания	1
	Крепление в стойку 19"	2
	Винты крепления	8
	Ножка	4

7. Хранение и транспортирование.

7.1 Хранение прибора рекомендуется производить в отапливаемых складских помещениях. В помещениях не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок хранения в отапливаемых складских помещениях в потребительской таре – не менее 3 лет.

7.2 Транспортирование прибора может осуществляться любыми видами автомобильного, железнодорожного транспорта в закрытых кузовах (контейнерах, вагонах).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

После транспортирования прибор перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 часов.

8. Консервация.

Консервация прибора при длительном хранении не предусматривается.

9. Гарантии изготовителя.

Срок службы – 3 года со дня покупки.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня покупки.

В течение гарантийного срока в случае выхода прибора из строя изготовитель обязуется произвести ремонт, либо замену прибора на исправный.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и программное обеспечение прибора, направленных на

улучшение его эксплуатационных характеристик. Особенности монтажа, настройки и эксплуатации усовершенствованных приборов, отличающиеся от приведенных в настоящем документе, отражаются в сопроводительной документации.

10. Условия гарантийных обязательств.

10.1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории ЕАЭС.

10.2. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц), в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

10.3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара:

10.3.1. Соединительные кабели и переходники для них; носители информации различных типов (диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы;

10.3.2. на программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемое в комплекте с изделием на носителях информации различных типов (включая, но, не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), а также на необходимость переустановки и настройки ПО, за исключением случаев, когда данная необходимость вызвана недостатком изделия, возникшим по вине Изготовителя.

10.4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

10.4.1. если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

10.4.2. нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

10.4.3. если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или нарушения пломбировки;

10.4.4. если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

10.4.5. если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

10.4.6. если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;

10.4.7. если повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и использованием ПО третьих

производителей (неоригинального), форматированием накопителей, применением сервисных кодов;

10.4.8. если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия;

10.4.9. если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей;

10.5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами сервисного центра соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного обслуживания. Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

11. Сведения об изготовителе.

Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТКОНТРОЛ»

142002, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.31, помещение 026.

Сайт: <https://distkontrol.com/>

Почта: distkontrol@distkontrol.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор: DistKontrolUSB соответствует:

Сертификат ГОСТ Р - РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.26473 №0153074;

Нотификация ФСБ RU0000061188;

Сертификат соответствия на пожаробезопасность РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.26474 №0023985;

Декларации о соответствии : ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.63042/24

Прибор DistKontrolUSB-_____ зав. № _____

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____